

BRUKSOMRÅDE:


- Smart siren för varning vid brand- och värmealarm
- Kopplas samman med rökdetektorer, värmealarm och fjärrkontroller i LUMA-systemet
- Kan fungera som huvudenhet eller underenhet i systemet
- Maximalt 40 sammankopplade enheter i ett nätverk
- Förstärker och vidarebefordrar signaler mellan enheterna

PLACERING:

- Monteras inomhus
- Kräver fast strömförsörjning (AC100-240V)
- Ska monteras på vägg eller i tak
- Måste ha internetuppkoppling för installation med LUMA hub
- Undvik placering i rum med kondens eller extrema temperaturer (-10°C till +40°C)

SERVICE/KONTROLL:

- Testa enheten regelbundet via "Smart Life - Smart Living" appen
- Kontrollera batteristatus - varning ges när nivån är under 30%
- Enheten skickar hjärtslag-signal var 2:a timme för att bekräfta anslutning
- LED-indikator visar enhetens status och nätverksanslutning
- Backup-batteri ska endast bytas av fackman
- 5 års garanti mot tillverkningsfel (gäller från inköpsdatum)



TEKNISK SPECIFIKATION

Sändningsfrekvens	868 MHz	Artikel	604034
Seriekopplingsbar	Yes	EAN	7320896040342
Temperaturområde	-10 °C / +40 °C	Certifiering	CE
Strömkälla	230V		
Bruttovikt (kg)	0.1891		
Höjd (mm)	41		
Bredd (mm)	92		